

CONTROLADOR DMX PROFESIONAL CON SECUENCIAS DE MOVIMIENTO INTEGRADAS

DMX512-PRO

Controlador DMX para de iluminación tal y como las cabezas móviles, scanners y proyectores de LED con mezcla de colores RGBW.

- 512 canales DMX libremente asignables a 32 canales de control (softpatch)
- Para 28 equipos con 18 canales de control cada uno
- Puerto USB para guardar los datos de programación
- Programación rápida gracias a 9 secuencias de movimientos y 7 efectos de color integrados (posición PAN/TILT, duración del fundido y duración de la ejecución ajustables)
- Memorización de 32 chases programables con 100 escenas cada uno
- Modo Chase manual, controlado por el tiempo o la música
- 32 escenas programables
- Control de 2 niveles de equipos DMX, cada uno de ellos con 18 canales
- 16 cursores canal DMX
- 2 ruedas para pan & tilt
- Función Blackout
- Controlado por el sonido vía el micrófono incorporado
- LCD retro-iluminado (2 x 16 caracteres)
- Compatible RDM (Configuración de la dirección DMX e identificación)
- Clavijas XLR de 3 Pin
- Actualización de Firmware por USB
- Instalación posible en un rack 3U

EAN 5420047134813
CODE 15-1845

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentación	110-240V~ 50/60Hz por adaptador de corriente incluido
Consumo	2.7 W
Número de canales de control	512
Número de escenas memorizables	32
Número de chases memorizables	32 con 100 pasos cada uno
Control audio	por el micrófono interno
Salida DMS512/RDM	Conector XLR de 3 Pin
Soporte de almacenamiento de datos compatible	Soportes USB (FAT32)
Dimensiones	483 x 130 x 82 mm
Peso	2.2 kg



LOGISTICS VALUES

Packaging height	13 cm
Packaging width	18 cm
Packaging depth	58 cm
Packaging volume	0.014 m ³
Packaging gross weight	2200 kg
EAN14 code	54200471348132
Customs code	85184000

